

# SK 5212 II

## Bezprzewodowa transmisja dźwięku | Nadajnik miniatury serii 5000

### Opis

Nadajnik SK 5212 II cechują uniwersalność, najwyższy stopień niezawodności i niezwykle małe wymiary. Bardzo szeroki zakres przestrajania częstotliwości transmisyjnej, przełączana moc wyjściowa w.c., czułość wejściowa przełączana co 1 dB w zakresie 70 dB, solidna metalowa obudowa i przyjazne menu obsługi gwarantują optymalne dopasowanie się każdej sytuacji.



### Dane techniczne

Rodzaj modulacji .....	szerokopasmowa FM
Zakresy częstotliwości ..	470-638, 614-798, 776-866 MHz
Zakres przestrajania .....	do 184 MHz
Krok przestrajania .....	5 kHz
Moc wyjściowa w.c. dla 50 Ω .....	typ. 50/10 mW
	przełączana
Pasma przenoszenia m.cz. ....	60 - 20 000 Hz
Zniekształcenia (dewiacja max. 1 kHz) .....	≤ 0,3 %
Redukcja szumów .....	HiDyn <i>plus</i>
Stosunek sygnał/szum (1 mV, dewiacja nom.) .	≥ 110 dBA
Max. czułość wejściowa .....	7,5 mV
Zakres regulacji czułości wej. ....	70 dB krokiem 1 dB
Max. napięcie wejściowe .....	1,6 V eff.
Zasilanie .....	1 bat./aku. AA 1,5 V
Napięcie znamionowe .....	1,2 V
Pobór prądu przy napięciu znam. ....	160 mA (10 mW)
	250 mA (moc wyj. 50 mW)
Czas pracy .....	typ. 15 h (10 mW)/8 h (50 mW)
Wymiary .....	53 x 60 x 17 mm
Masa z baterią i anteną .....	ok. 120 g
Zakres temperatur pracy .....	- 10°C do +55°C

### Cechy

- Solidna kompaktowa metalowa obudowa. Mała masa.
  - Przestrajanie częstotliwości transmisyjnej krokiem 5 kHz w zakresie do 184 MHz.
  - 1 bank „FIX” z zapisanymi max. 59 kompatybilnymi częstotliwościami, 1 otwarty bank „VAR” z możliwością wpisania 20 dowolnych częstotliwości transmisyjnych.
  - Synchronizacja nadajnika z odbiornikiem portem podczerwieni.
  - Duży zakres zmian czułości wejściowej: 70 dB, przestrajanie krokiem 1 dB.
  - Załączany filtr dolno-zaporowy „Low Cut” 120 Hz/- 3 dB.
  - Przełączana moc wyjściowa w.c. nadajnika dla optymalizacji parametrów transmisyjnych.
  - Załączany tryb „Low Intermodulation Mode” - transmisja z ekstremalną odpornością intermodulacyjną - dedykowany do największych instalacji wielokanałowych.
  - Funkcja „Auto Lock” - blokada zapobiegająca nieświadomemu przestrojeniu.
  - Zasilane 1 ogniwem AA.
  - 4-stopniowa sygnalizacja poziomu naładowania ogniw zasilających nadajnik.
  - Uniwersalność zastosowań dzięki obszernemu wyborowi dodatkowych akcesoriów.
- Wyposażenie: SK 5212 II nadajnik miniatury etui z tworzywa sztucznego

### Warianty

■ SK 5212-II L	zakres częstotliwości 470 - 638 MHz
■ SK 5212-II N	zakres częstotliwości 614 - 798 MHz
■ SK 5212-II P	zakres częstotliwości 776 - 866 MHz

### Wybrane opcjonalne wyposażenie

- MKE 1-4 mikrofon subminiatury dookólny, 4 kolory
- EarSet 1-4 mik. nagłówny dookólny, czarny, beżowy
- EarSet 4-4 mik. nagłówny kardoidalny, czarny, beżowy
- MKE 2-4 Gold mik. miniatury dookólny, czarny, beżowy
- ME 102 kapsuła mik. dookólna, czarna, nikiel
- ME 104 kapsuła mik. kardoidalna, czarna, nikiel
- KA 100 S-4 kabel stalowy do kapsuły ME 102/104
- KA 100-4 kabel miedziany do kapsuły ME 102/104