



902

Osobisty stereofoniczny wzmacniacz mocy i przełącznik 4x1 sygnału audio



902 jest wysokiej klasy zintegrowanym osobistym wzmacniaczem stereofonicznym niesymetrycznych sygnałów audio. Umożliwia wybór między czterema sygnałami wejściowymi i wytwarza na wyjściu głośnikowym sygnał o mocy 4.5 W RMS na kanał przy impedancji 4 Ω .



902

FEATURES

- Stosunek sygnał/szum - 68 dB (nieważony).
- Wejście - 3 wejścia stereofoniczne na złączach RCA i pojedyncze wejście stereofoniczne na złączu mini jack 3.5 mm.
- Wyjście - Wyjście słuchawkowe na złączu jack 1/4" i wyjście głośnikowe na złączu śrubowym.
- Regulacja - Głośność, tony niskie, średnie i wysokie, balans oraz loudness.
- MegaTOOLS® - 2 urządzenia mogą być montowane obok siebie w szafie rack na wysokość 1U za pomocą opcjonalnego mocowania RK-T2B.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WYMIARY:	19 cm x 13,5 cm x 2,5 (7,5" x 5,3" x 0,98") sz głęb., wys.
WYJŚCIA:	Stereofoniczne słuchawkowe/głośnik złączu śrubowym, automatyczne przełąc gdy słuchawki są w gniazda.
PASMO PRZENOSZENIA (-3dB):	20 kHz.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM:	68 dB nieważony
REGULACJA:	Przełączniki wyboru w tony niskie (70 Hz), śr