

# SB-160

Stereofoniczny wzmacniacz mocy

APart

## DANE TECHNICZNE

- Moc wyjściowa RMS: 2 x 60 W / 8 Ohm; 2 x 80 W / 4 Ohm
- Moc wyjściowa szczytowa: 2 x 80 W / 8 Ohm; 2 x 100 W / 4 Ohm
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 20 – 30.000 Hz
- Zniekształcenia: <0,03%
- Filtr górnoprzepustowy: 100 Hz, nachylenie zbocza 12 dB na oktawę; odłączany
- Przełącznik trybu pracy mono / stereo
- Czułość wejściowa: 775 mV
- Impedancja wejściowa: 20 kOhm
- Wejścia sygnału: gniazdo typu RCA Cinch
- Wyjścia głośnikowe: zakręcane – do wtyków „bananowych” i przewodów bez końcówek
- Ogranicznik: Spowalniacz dynamiki przy poziomie -3 dB; odłączany
- Napięcie zasilające: 230 V
- Wymiary: 140x70x335 mm
- Waga: 3,6 kg



APart Audio **SB-160** to zwarty stereofoniczny wzmacniacz mocy, który może być używany zarówno jako samodzielny wzmacniacz, jak też jako modułowa końcówka mocy większego systemu wzmacniającego. Może również znaleźć zastosowanie w osobnym pomieszczeniu (np. kuchni, łazience, biurze, itp.) jako wzmacniacz kontrolny lub jako element wielostrefowego systemu audio.

Przedni panel urządzenia wyposażono w oddzielne dla kanału lewego i prawego regulatory głośności, kontrolne wyjście słuchawkowe typu Jack, a także w diody LED sygnalizujące aktywność układów zabezpieczeń i sygnał przychodzący (osobno dla każdego kanału) oraz działanie ogranicznika. Na tylnym panelu umieszczono przełączniki tak przydatnych funkcji, jak 100 Hz filtr górnoprzepustowy i przełącznik trybu pracy mono / stereo.

Jak przystało na urządzenie bezkompromisowe, zbudowane z najlepszych komponentów, **SB-160** gwarantuje bardzo dobrą jakość dźwięku klasy Hi-Fi i niezawodność działania.