

PIR7600

APart

DANE TECHNICZNE

- Wejście 1: EURO block zrównoważone 0dB / 20 kohm
- Wejścia 2-6: RCA Cinch 500mV/10 kohm
- Mikrofon 1-2:
gniazdo Jack na froncie, 50dB/600ohm
EURO block z tyłu, 50dB/600ohm
- Wyjścia
- Strefa 1: EURO block zrównoważone 0dB/100ohm
- Strefa 2: RCA Cinch 0dB/600ohm
- Pasmo przenoszenia: 20Hz to 25KHz
- Zniekształcenia: <0.01%
- Wymiary: 44 x 483 x 275mm
- Masa: 2.8 kg



-
- Łatwy w obsłudze zdalnie sterowany przedwzmacniacz.
 - Wyposażony w 6 wejść liniowych.
 - Przy pomocy zdalnego sterowania można wybrać źródło, wybrać funkcję odtwarzania z mikrofonu, wyciszyć cały system i regulować poziom na wyjściu 1
 - RJ 45 / cat5 do sterowania kablowego.
 - Sygnały ze zdalnego sterowania na podczerwień mogą być przekazywane dalej do innych urządzeń.
 - Włącznik Power-ON pozwala kontrolować cały system.
 - nadajnik zdalnego sterowania, odbiornik zdalnego sterowania, emiter zdalnego sterowania na wyposażeniu