

SK 2000

Bezprzewodowa transmisja dźwięku | Nadajnik miniatury serii 2000

Opis

Solidny, niezawodny i uniwersalny nadajnik miniatury. Przełączana moc wyjściowa w.cz. (możliwość uzyskania bardzo dużego zasięgu transmisji), duży zakres regulacji czułości wejściowej (nap. wej. ≥ 3 V), intuicyjne menu obsługi, programowany przełącznik MUTE, czytelny wyświetlacz graficzny, styki na obudowie do ładowania (umieszczonego w nadajniku) opcjonalnego akumulatora, najwyższej jakości złącze wejściowe Lemo 3-pin.



Dane techniczne

Rodzaj modulacji	szerokopasmowa FM
Dewiacja nominalna/maksymalna	± 24 kHz/ ± 48 kHz
Zakresy częstotliwości	516-558, 558-626, 626-698 718-790, 790-865 MHz
Częstotliwości transmisyjne	do 3000 przestrajane krokiem 25 kHz
Moc wyjściowa w.cz.	10/30/50/100 (USA) mW
Typ kompandera	Sennheiser HDX
Stosunek sygnał/szum (1 kHz, dew. max.)	120 dBA
Pasma przenoszenia m.cz.	25 - 18 000 Hz - wej. liniowe 80 - 18.000 Hz - wej. mikrofonowe
Max. napięcie wejściowe	3 V eff
Impedancja wejściowa	40 k Ω - wej. mikrofonowe 1 M Ω - wej. liniowe
Zakres regulacji czułości wejściowej	60 dB krok przestrajania 3 dB
Zniekształcenia (1 kHz, dewiacja nom.)	< 0,9 %
Zasilanie	2 ogniwa AA 1,5 V
Czas pracy	ok. 8 h
Wymiary	82 x 64 x 24 mm
Masa z bateriami	ok. 160 g
Zakres temperatur pracy	-10 °C - +55 °C

Cechy

- Solidna metalowa obudowa
 - Do 3000 częstotliwości transmisyjnych, przestrajanie krokiem 25 kHz w zakresie do 75 MHz
 - 20 banków z zapisanymi max. 64 kompatybilnymi częstotliwościami, 6 otwartych banków z możliwością wpisania do 64 dowolnych częstotliwości transmisyjnych
 - Programowana funkcja przełącznika MUTE: „AF Mute”, „RF Mute”, „nieaktywny”
 - Przełączana moc wyjściowa w.cz. dla optymalizacji parametrów transmisyjnych
 - Duży zakres zmian czułości wejściowej: 60 dB, przestrajanie krokiem 3 dB
 - Rozszerzony zakres przenoszonych częstotliwości akustycznych: 25 - 18 000 Hz
 - Przyjazne menu obsługi, kontrastowy wyświetlacz - podświetlany podczas przestrajania
 - Funkcja „Auto Lock” - blokada zapobiegająca nieświadomemu przestrojeniu
 - Bezprzewodowa synchronizacja z odbiornikiem portem podczerwieni
 - Krystaliczne brzmienie dzięki kompanderowi HDX
 - Zmieniana pojemność wejścia liniowego dla optymalnego dopasowania do gitary
 - 4-stopniowa sygnalizacja poziomu naładowania ogniw zasilających
 - Styki na zewnątrz obudowy do ładowania akumulatora BA 2015
 - Uniwersalność zastosowań dzięki obszernemu wyborowi dodatkowych akcesoriów
- Wyposażenie: SK 2000 nadajnik miniatury etui z tworzywa sztucznego

Warianty

- **SK 2000 A** zakres częstotliwości 516 – 558 MHz
- **SK 2000 G** zakres częstotliwości 558 – 626 MHz
- **SK 2000 B** zakres częstotliwości 626 – 698 MHz
- **SK 2000 C** zakres częstotliwości 718 – 790 MHz
- **SK 2000 D** zakres częstotliwości 790 – 865 MHz

Wybrane opcjonalne akcesoria

- MKE 1-4 mikrofon subminiatury dookólny, 4 kolory
- EarSet 1-4 mikrofon nagłowny dookólny, czarny, beżowy
- EarSet 4-4 mikrofon nagłowny kardiodalny, czarny, beżowy
- CI 1-4 kabel gitarowy Lemo 3-pin/jack 6,3 mm
- BA 2015 akumulator
- L 2015 ładowarka akumulatorów BA 2015