



## FC-331

Konwerter sygnału 3G SDI do HDMI



**FC-331** jest wysokiej klasy konwerterem dla sygnałów do 3G HD SDI. Konwertuje wejściowy format (z wbudowanym dźwiękiem) na sygnał wyjściowy HDMI.

### FEATURES

- Płaca wielostandardowa - SDI (SMPTE 259M i SMPTE 344M), HD-SDI (SMPTE 292M) oraz 3G HD-SDI (SMPTE 424M).
- SDI Level A Support.
- Certified for Medical Applications - According to IEC 60601-1-2 (Electromagnetic Compatibility), (FC-331-MD).
- Wyjście typu LOOP.
- Zgodny z HDTV.
- Wybór trybu audio: Grupa lub wydzielony.
- Wskaźniki aktywnych wejść i wyjść.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	1 SD/HD-SDI, 3G HD-SDI na złączu BNC.
WYJŚCIA:	1 wyjście SD/HD-SDI, 3G HD-SDI na złączu BNC, 1 złącze HDMI.
maksymalna przepustowość:	Do 3 Gbps.
ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM HDMI:	1.3
WSKAŹNIKI LED:	SD/HD, OUT (obecność sygnału na wyjściu), ON (zasilanie).
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	5V DC. 400 mA.
WYMIARY:	12 cm x 7.2 cm x 2.4 cm (4.7" x 2.8" x 1.0") szer., głęb., wys.
MASA:	0.3 kg (0.7 lbs).
AKCESORIA:	Zasilacz.
OPCJE:	Mocowanie do szaf rack 19" RK-3T.

## CONFIGURATIONS

FC-331-MD

3G HD-SDI to HDMI Format Converter for Medical Applications

