

ANALOGOWE PRZEDWZMACNIACZE I MIKSERY/ INSTALACYJNE PRZEDWZMACNIACZE I MIKSERY/ SAM312

Zastosowanie

- Siłownie
- Miejsca licencjonowane
- Restauracje
- Miejsca wypoczynkowe
- Punkty sprzedaży
- Sale / centra konferencyjne
- Odtwarzanie muzyki
- Centra edukacyjne
- Prezentacje A / V

Analogowy Mikser Instalacyjny

SAM312 jest uniwersalnym mikserem o standardowym, kompaktowym rozmiarze 1U, do montażu w szafie RACK 19". Obejmuje wejścia 3 MIC / ST LINE, 2 wyjścia stereo, 3 pasma regulacji tonów oraz port zewnętrzny MUTE.



Kluczowe cechy

- 3 kanały wejściowe, 2 główne wyjścia, do montażu w szafie RACK 19"
- 3 kanały wejściowe MIC / stereo LINE
- Przyciski sygnałów wejściowych (MIC/LINE) znajdują się na tylnym panelu
- Wejście "Low Line" dedykowane dla linii niskiego poziomu źródeł dźwięku, tj: odtwarzacze MP3 (iPod® etc.) czy laptopów
- Niezależne wewnętrzne zasilanie Phantom dla wszystkich wejść MIC
- Bezpośrednie wejście MIX umożliwia proste podłączenie dodatkowych mikserów
- Potrójna regulacja barwy (dostępne tylko z śrubokrętem)
- 2 wyjścia stereo
- 3-kolorowy LED miernik poziomu sygnału
- 2 dodatkowe wejścia stereo REC (REC1, REC2)
- Przycisk trybu MONO
- Wejście słuchawkowe kontrolowane
- Pełne zdalne sterowanie MUTE
- Uchwyty z dwóch stron umożliwiają łatwy montaż w szafie Rack

Specyfikacja techniczna	Wejścia	3 MIC / Stereo Line wybierane za pomocą przycisku			
	Wyjścia	2 Stereo + 2 REC + 1 słuchawkowy			
	Regulacja tonów	Bass (100 Hz), Mid (2 kHz), Treble (10 kHz)			
	Zdalne sterowanie	MUTE			
	Wymiar / Waga	Wys.: 44 mm	Gł.: 195 mm	Szer.: 482.6 mm	2.4 Kg

Akcesoria

- MPAGE1, stacjonarna stacja przywoływawcza
- WPmMIX-T, MICRO+LINE ścienny panel miksera z funkcją talkover



WPmMIX-T



MPAGE1