



KRAMER

VS-41H

Przełącznik 4x1 HDMI



VS-41HDMI jest wysokiej klasy przełącznikiem sygnałów wysokiej rozdzielczości HDMI. Regeneruje i wzmacnia sygnał oraz przełącza dowolne z czterech wejść HDMI na jedno wyjście.

FEATURES

- Maksymalna przepustowość danych - 1.65Gbps.
- zgodny z HDCP
- WYJŚCIE: - 1 złącze HDMI
- HDMI Support - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, up to 7.1 Uncompressed Audio Channels.
- 3D Pass-Through.
- Zaawansowana identyfikacja monitora EDID (Extended Display Identification Data) - jednostka może przechowywać w pamięci nieulotnej standardowe ustawienia EDID z wyjścia, pozwalając na wygodne i niezawodne połączenie do źródła
- Tryb podwójny - wybór trybu PC i DVD na wejściu
- Opcje sterowania - przedni panel, zdalne sterowanie IR, RS-232 (zawiera oprogramowanie K-Router™ pod Windows®) oraz Ethernet
- Blokada przedniego panelu
- Standardowe zasilanie - 100-264V AC
- Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology - Rebuilds the digital signal to travel longer distances.
- Montaż w standardzie szafy 19-cali, wysokość - 1U
- WEJŚCIA: - 4 złącza HDMI

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SZEROKOŚĆ PASMA:	do 1.65Gbps szerokości pasma na kanał graficzny
ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM HDMI:	Wsparcie HDMI 1.2 oraz HDCP
ROZDZIELCZOŚĆ:	do UXGA; 1080p
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	100-264VAC; 50/60Hz, 10VA
STEROWANIE:	Przyciski na przednim panelu, zdalne sterowanie podczerwieni, RS-232, Ethernet
WYMIARY:	19-cali (szerokość), 7-cali (głębokość), 1U (wysokość)
MASA:	2.5 kg.
AKCESORIA:	Przewód zasilający
OPCJE:	Przewody Kramer HDMI
ACCESSORIES:	Power cord.
OPTIONS:	Kramer HDMI cables.

