



• **Najważniejsze cechy:**

- wzmacniacz-mikser do instalacji 100V, moc - 260W RMS
- 4 wejścia mikrofonowe (zasilanie fantomowe włączane wewnętrznym przełącznikiem)
- Wejścia mikrofonowe mają zintegrowane filtry dla mowy i wysokiej klasy zrównoważone układy tranzystorowe
- 4 wejścia liniowe
- Możliwość wyboru spośród 4 stref obsługiwanych przez głośniki (przełącznik on/off) z sygnalizacją na diodzie LED. W strefie 4 możliwość wyboru: "tylko muzyka", "tylko mikrofon" lub mikrofon i muzyka.
- Regulacja poziomu niskich-wysokich tonów
- Centralna regulacja poziomu głośności
- 3-stopniowy system priorytetów:
 1. Wejście awaryjne: bezpośrednio do wzmacniacza mocy (poziom głośności możliwy do regulacji)
 2. VOX Mute: ściszenie aktywowane głosem (regulowane) na wejściu mikrofonowym MIC 1 ścisza wszystkie pozostałe wejścia.
 3. Zwarcie styku ścisza wszystkie wejścia liniowe
- Sygnalizacja ściszenia wejść liniowych przy pomocy diody LED na panelu czołowym
- Napięcie wyjściowe 24V jest aktywowane przez zwarcie styku. Można wykorzystać do włączania priorytetu 24V
- przekaźniki regulacji głośności.
- Wbudowany 2-tonowy gong ma regulowany poziom i jest aktywowany przez zwarcie styku
- Wbudowany dynamiczny limiter (-3dB)
- Wyjście do nagrywania przez gniazdo Cinch (RCA)
- Wyjście PRE AMP OUT oraz wejście AMP IN pozwala na podłączenie zewnętrznego procesora lub wykorzystanie dodatkowych wzmacniaczy mocy
- 19" uchwyty są na wyposażeniu